

SLA Battery SLA4L-BS

Motoforce · 12 Volt · 5 Ah (+25%) · Wartungsfrei · Gel/AGM · EAN 8005361171804

Artikelnummer & Kategorie

Artikelnummer	MF01.001
Kategorie	SLI – Starter Battery

(Nenn-)Kapazität

(Nenn-)Kapazität C20	5 Ah (+25% gegenüber OEM 4 Ah)
Spannung	12 Volt
Gewicht	1,38 kg
Abmessungen	112 × 68 × 89 mm

Kontaktdaten des Markeninhabers

Markeninhaber	Streetbuzz Distribution GmbH
Postanschrift	Brachalmet 4, 66271 Kleinblittersdorf, Deutschland
E-Mail	info@streetbuzz.com
Website	www.streetbuzz.com
Herstellungsland	China

Sicherheitsinformationen

Batteriechemie	Blei-Säure (Sealed Lead Acid / AGM / Gel) – wartungsfrei, versiegelt			
Chemische Zusammensetzung	CHEMISCHER NAME	CAS NUMBER	% (W/W)¹⁾	GEFAHRENHINWEISE (CLP 1272/2008)²⁾
	Bleigitterplatten (Metallisches Blei, Bleilegerungen mit möglichen Spuren von Additiven)	7439-92-1 ⁵⁾	30-39	Repr. 1A (H360), STOT RE 1 (H272), Acute Tox. 4 (H332), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410)
	Aktive Masse (Batterieoxid, anorganische Bleiverbindungen)	7439-92-1 ⁵⁾	30-39	
	Elektrolyte ³⁾ (Verdünnte Schwefelsäure)	7664-93-9	10-44	Met. Corr. 1 (H290); Skin Corr. 1 (H314)
	Kunststoffbehälter / Kunststoffteile ⁴⁾	-	<10	02->
¹⁾ Der Inhalt kann aufgrund der Leistungsdaten des Akkus variieren ²⁾ Gefahrenhinweise aus öffentlichen Daten auf der ECHA-Website; Volltext der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 aufgeführt. ³⁾ Die Dichte des Elektrolyts variiert je nach Ladungszustand ⁴⁾ Die Zusammensetzung des Kunststoffs kann aufgrund unterschiedlicher Kundenanforderungen variieren ⁵⁾ Blei-Metall ist eine besonders besorgniserregende Substanz (SVHC), die seit dem 27-06-2018 auf der Kandidatenliste für die Zulassung gemäß Artikel 59 von REACH aufgeführt ist.				
Gefährliche Stoffe (außer Hg/Cd/Pb)	Schwefelsäure: korrosiv (H314), metallkorrosiv (H290) · Keine weiteren meldepflichtigen Stoffe bei normalem Gebrauch			
Kritische Rohstoffe (>0,1%)	Blei (Pb) – EC Nr. 231-100-4 · SVHC-Substanz (REACH Kandidatenliste seit 27.06.2018)			
Geeignete Löschmittel	CO2 oder Trockenlöschmittel · Wasser nur bei Batteriespannung unter 120 V			

Sicherheitsinformationen

Erste Hilfe	Diese Information ist nur relevant, wenn die Batterie beschädigt ist und ein direkter Kontakt mit den Inhaltsstoffen besteht.	
	Allgemein	
	Elektrolyte (Verdünnte Schwefelsäure)	Schwefelsäure wirkt korrosiv und schädigt die Haut.
	Bleiverbindungen	Bleiverbindungen werden als fortpflanzungsgefährdend eingestuft (bei Verschlucken).
	Elektrolyte (Verdünnte Schwefelsäure)	
	Inhalation (Säuredampf)	Bleiben Sie ruhig und begeben Sie sich an die frische Luft. Bei Bedarf Sauerstoff oder künstliche Beatmung zuführen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
	Kontakt mit der Haut	Mit Wasser spülen. Entfernen und waschen Sie benetzte Kleidung.
	Kontakt mit den Augen	Gründlich mit reichlich Wasser für mindestens 15 Minuten ausspülen. Kontaktlinsen entfernen, wenn möglich, und weiter spülen. Arzt aufsuchen, wenn Augenreizung anhält.
	Verschlucken	Kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken und Aktivkohle schlucken. Arzt aufsuchen: wenn Reizung anhält.
	Elektrolyte (Verdünnte Schwefelsäure)	
	Inhalation	Frischlufteinatmen. Ärztlichen Rat einholen.
	Kontakt mit der Haut	Mit Wasser und Seife reinigen.
	Kontakt mit den Augen	Unter fließendem Wasser für einige Minuten spülen. Ärztlichen Rat suchen.
	Verschlucken	Mund mit Wasser auswaschen, Arzt aufsuchen.
	Lagerung	Hinweise zum sicheren Umgang
Benutzen Sie die Batterien gemäß den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen.		
Bedingungen für sichere Lagerung		
Frostfrei, trocken und kühl lagern. Geladene Blei-Säure-Batterien nicht über 50 ° C erhitzen. Kurzschlüsse vermeiden. Schützen Sie das Kunststoffgehäuse vor direkter Sonneneinstrahlung. Bei größeren Batterien die Lagerung mit den örtlichen Wasserbehörden abstimmen. Wenn Batterien gelagert werden müssen, ist es zwingend erforderlich, dass die Gebrauchsanweisung beachtet wird.		
Entsorgung & recycelte Materialien	Informationen zum Recycling	
	Die verbrauchten Blei-Säure-Batterien (EBR 160601) unterliegen der Regulierung der EU-Batterie-Verordnung und ihrer Umsetzung im nationalen Recht in Bezug auf die Zusammensetzung und Entsorgung von Batterien. Entsorgen Sie niemals verbrauchte Blei-Säure-Batterien im Hausmüll. Die verbrauchten Blei-Säure-Batterien werden in Blei-Raffinerien (Sekundär-Blei-Hütten) recycelt. Die Komponenten einer verbrauchten Blei-Säure-Batterie werden recycelt oder wiederaufbereitet.	
	An den Verkaufsstellen nehmen die Hersteller und Importeure von Batterien bzw. die Metallhändler verbrauchte Batterien wieder zurück und bringen sie zu den sekundären Bleischmelzhütten zum Recycling. Um das Sammel- und Recycling- oder Wiederaufbereitungsverfahren zu vereinfachen, dürfen Blei-Säure-Batterien nicht mit anderen Batterien gemischt werden.	
	Andere Informationen	
	Auf keinen Fall darf Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure) auf nicht-professionelle Weise entsorgt werden. Dieser Vorgang darf nur von den Wiederaufbereitungsunternehmen durchgeführt werden.	

EU-Konformitätserklärung (DoC)



Streetbuzz Distribution GmbH · Brachalmeth 4 · 66271 Kleinblittersdorf · Deutschland



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Streetbuzz Distribution GmnH, declare that the item listed below item is classified as a Starting, Lighting and Ignition (SLI) battery in accordance with the Batteries Regulation (EU) 2023/1542, Chapter 1, General provisions, Article 3, Definition 12.

Item number: MF01.001
Product description: SLA Battery SLA4L-BS / 12V 5Ah
Brand: Motoforce

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration described above is in conformity with relevant Union harmonization legislation, technical specifications and common specifications:

- Batteries Regulation: The 2023/1542 Batteries Regulation enforces stricter sustainability, labelling and recycling standards for batteries in the EU to minimize environmental impact and support a circular economy.
- EN IEC 61000-6-1:2019
- EN IEC 61000-6-3:2021

This EU Declaration of conformity is self-declared by Streetbuzz Distribution GmnH as at the time of issuance of this declaration
no notified bodies have been appointed.

The product label includes the symbol for separate collection and the CE mark in accordance with Regulation (EC) No 765/2008 (see example below).

VRLA:



Others:



Signed for
Place and date of issue: Kleinblittersdorf, 01-07-2026
Signature by Streetbuzz Distribution GmbH:

Streetbuzz Distribution GmbH
Brachalmeth 4
D-66271 Kleinblittersdorf
Tel: +49(0)6805-6799210
Fax: +49(0)6805-6799211

Streetbuzz Distribution GmbH
Brachalmeth 4
66271 Kleinblittersdorf, Germany
Geschäftsführer: Gökce Soycan

Phone: +49(0)6805 206 33 88
Mail: info@streetbuzz.com
Web: streetbuzz.com

St.Nr.: 040 120/00621
USt.ID Nr.: DE814524545
Amtsgericht Saarbrücken
Handelsreg.:
Saarbrücken HRB 14078

Raiffeisenbank Zeller Land eG
IBAN:
DE32 5876 1343 0003 0105 62
Bic/Swift: GENODE1BPU

Gefahr-, Gebots- und Verbotspiktogramme

REFERENCE	DESCRIPTION	SAFETY SIGNS
ISO 7010 P003	No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited	
ISO 7010 M004	Wear eye protection	
ISO 7010 P036	No children allowed	
ISO 7010 W023	Warning; Corrosive substance	
ISO 7010 M002	Refer to instruction manual/booklet	
ISO 7010 W002	Warning; Explosive material	